

# ICP-CW-6 和 ICP-CW-8

cn.boschsecurity.com



**BOSCH**

博世 科技成就生活之美



- ▶ 六个或八个可编程的防区
- ▶ 中文界面
- ▶ 编程简易
- ▶ 操作方便
- ▶ 便于接线安装

ICP-CW-6 和 ICP-CW-8 控制主机是博世公司根据中国市场要求，在中国自主研发、生产的 CW 系列控制主机的首款产品。此款小型控制主机适用于小型商场，办公室，银行，邮局等。

## 基本功能

八个可编程用户码和八个无线远程用户码  
用户可以编程多达八个用户码和八个无线遥控器代码。只有主码用户才能添加或修改其他用户码。

支持居家和外出布防模式  
居家模式用于对现场周界和未使用区域进行布防，在自动旁路的区域内可自由活动。当离开现场，并需要使所有防区处于就绪状态以探测入侵时，可使用外出布防模式。

支持两个键盘  
控制主机可以通过博世公司的总线连接键盘。支持的键盘为八防区 LED 键盘。如需使用两个键盘，需将其中一个键盘主板上的地址跳线短接，以免地址冲突。  
但对于六防区的控制主机，防区灯 7, 8 在正常工作模式下处于熄灭状态。

支持 **DX4020-CHI** 网络通讯模块和 **ITS-DX4020-G GPRS** 通讯模块  
只能选择其中一个通讯模块进行连接，以通过网络发送报告。

自动电话线故障探测  
当系统监测到电话线与控制主机断开连接时，系统会发送电话线故障报告。

支持 **A-Link Plus** 及第三方软件远程编程及布防/撤防功能  
可通过博世公司开发的 A-Link Plus 软件或从文/迈特安软件以远程连接方式，对控制主机进行编程。该软件可以访问所有选项和功能，并可管理和维护事件纪录与服务报告。

支持电话远程布防  
该功能允许用户通过电话从任意地点远程布防系统。出于安全考虑，不能用该方法来撤防系统。使用此功能，需要用按键式电话。

支持 **RE012E** 双通道遥控器布防/撤防  
使用双通道遥控器可以远程操作系统。但功能仅限于外出布防和撤防系统。需要和 WE800E 无线接收器配合使用。

支持 **ICP-EZPK** 编程钥匙  
编程钥匙可以复制并储存控制主机中的所有编程信息。可以存储所有的常规配置数据，包括接警中心电话号码，防区报告通道等。

动态电池测试  
系统每隔 4 个小时或每次布防时自动执行一次电池测试。当系统监测到备用电池电量不足时，会发送电池低压故障报告。

交流电源故障和系统故障指示灯  
如果出现故障，故障指示灯或电源指示灯会闪烁，并且键盘每分钟发出一声短鸣。

支持防区锁定功能  
该功能限制非法用户恶意尝试密码的次数，当密码错误次数达到编程指定的次数，控制主机将锁定所有键盘三分钟，并启动报警和发送拒绝访问报告。

**旁路防区功能**

将系统布防为外出模式或居家模式之前，可以通过旁路防区功能来手动禁用一个或多个防区。在某个防区被旁路后，可以在系统布防状态下进入该防区，而不会触发报警。

**存储(非易失) 250 个历史事件**

控制主机最多可存 250 个系统事件，事件按照发生的先后顺序记录，带有日期和时间信息，保存在非易失内存中。

**证书与认可**

地区	认证
中国	CCC 2011031902000006

**附件**

IUI-CW-LED 八防区 LED 键盘  
 DX4020-CHI 网络通讯模块  
 DX3010-CHI 八继电器输出模块  
 ICP-EZPK 编程钥匙  
 RE012E 双通道遥控器  
 WE800E RF 接收器  
 ITS-DX4020-G GPRS 通讯模块  
 A-Link Plus 远程编程软件

**技术规格****电源要求**

主电源:	220 VAC, 18 VAC (1.3 A 时)
备用电源:	12 VDC, 7Ah 的密封铅酸充电电池

**环境要求**

相对湿度:	10% ~ 95% (无霜)
工作温度:	-10°C ~ +55°C

**机械指标**

尺寸 (含包装箱):	275 毫米 x 255 毫米 x 80 毫米
重量:	2.3 公斤

**订购信息**

**ICP-CW-6** 六防区报警主机  
 订购号 **ICP-CW-6**

**ICP-CW-8** 八防区报警主机  
 订购号 **ICP-CW-8**

**ITS-DX4020-G GPRS/GSM** 通信模块  
 可与博世 Conettix 接收器通信的多功能安防通信模块  
 订购号 **ITS-DX4020-G**

**A-Link Plus 远程编程软件**

适用于兼容博世控制主机的基于 Windows 的远程编程软件  
 订购号 **ITS-ALINK-PLUS**

**硬件附件**

**DX4020-CHI** 网络通讯模块  
 订购号 **DX4020-CHI**

**IUI-CW-LED** 八防区 LED 键盘  
 订购号 **IUI-CW-LED**

**DX3010-CHI** 八输出继电器模块  
 订购号 **DX3010-CHI**

**ICP-EZPK** 编程钥匙  
 订购号 **ICP-EZPK**

**RE012E** 双通道遥控器  
 订购号 **RE012E**

**WE800E RF** 接收器  
 订购号 **WE800E**

Preliminary - For internal use only

厂商:

中国总部:  
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路  
333号203幢8, 9楼  
邮编: 200335  
电话: 400-8310-669  
传真: +86 21 2218 2398  
[cn.boschsecurity.com](http://cn.boschsecurity.com)

© 博世安防系统 2016 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。  
2487728267 | zh-CHS, V2, 26. 四月 2016